

<b>FDFEE</b> <b>Transilvania</b> <b>Nord</b>	<b>FISE TEHNICĂ</b>	<b>ETN-FT-15-004</b>
	<b>Indicator trecere curent de defect LES</b> <b>MT</b>	<b>Nr. pagini: 2</b>

<b>Nr. Crt.</b>			<b>DATE TEHNICE SOLICITATE</b>	<b>DATE TEHNICE GARANTATE</b>
0	<b>FABRICANT</b>			
	<b>CODUL PRODUSULUI</b>			
1	<b>CERINTE TEHNICE GENERALE</b>			
1.1	Alimentare 230Vc.a. cu acumulator incorporat	da/nu	da	
1.2	Semnalizare scadere durata normală de funcționare a bateriei interne cu posibilitatea folosirii pentru inca 6 luni	da/nu	da	
1.3	Senzori detectie : -senzori detectare curent de scurtcircuit(tor) R,S,T -senzor detectie a defectului homopolar(tor)	Buc. Buc.	3 1	
1.4	Senzorii trebuie sa poata fi montati dupa finalizarea instalatiei (cablurile conectate la aparataj)	da/nu	da	
1.5	Unitate afisare semnalizare Montata pe celula Permite afisarea tipului de defect ( scurtcircuit si punere la pamant)si setarea parametrilor de curent homopolar si timp	da/nu	da	
1.6	Setare valoare corent homopolar	A	da 20,40,60,80	
1.7	Setare durata impuls semnalizare in trepte	ms	da 40÷160	
1.8	Setare timp afisare al defectului	h	Da 1, 2, 6, 12	
1.9	Curent de semnalizare scurtcircuit	A	400	
1.10	Conectarea senzorilor la unitatea de afisaj	-	Fibra potica	
1.11	Lampa semnalizare montata in exteriorul postului	da/nu	da	
1.12	Afisarea tipului de defect prin semnalizare locala Pe unitatea de afisaj	da/nu	da	
1.13	Posibilitatea de resetare manuala a semnalizarii Resetare automata la reaparitia alimentarii230Vca	da/nu da/nu	da da	
1.14	Pentru canectare in sistemul SCADA Semnalizare defect cu contact liber de potential Borne resetare de la distanta	da/nu da/nu	da da	
1.15	Funcție test locala si de la distanta prin borne separate	da/nu	da	
1.16	Dimensiuni unitate afisaj	mm	~100/45	

1.17	Greutate	kg	Se va specifica	
2	<b>DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ ANEXATĂ OFERTEI</b>			
2.1	Descriere detaliata a echipamentului	Da/nu	da	
2.2	Lista cu piese de schimb și scule speciale de întreținere recomandate	da/nu	da	
2.3	Lista încercărilor de tip și individuale	da/nu	da	
2.4	Desene, prospecte, manual de întreținere și operare in limba romana	da/nu	da	
2.5	Certificat de probe pentru testele de tip	da/nu	da	
2.6	Listă de referințe	da/nu	da	

Data

Semnătura si stampila furnizor